

Artikelnummer: 02006100



**MAHS40-01**

Mini-Handsender | 1-Kanal | 40,685MHz | AM |  
Taste: blutorange

Der Mini-Handsender MAHS40-01 hat eine Sendetaste und arbeitet mit einer Betriebsfrequenz von 40,685MHz in der Modulationsart AM. Die persönliche Codierung ist mit einem 10-poligen Codierschalter vom Benutzer frei einstellbar. Es ergeben sich 1.024 mögliche Codierungen.

Der Aufdruck Ihres Firmenlogos und Sonderfarben sind nach Abstimmung möglich.

- 12-Bit-Dickert-Linearcode, 1.024 Codiermöglichkeiten
- Kompatibel zu unseren 40,685MHz AM-Funkempfängern
- Leuchtdiode zur Sendekontrolle
- Anmelde- und gebührenfrei! Zulassung nach EN 300220

## Technische Daten

Abmessung	82 x 39 x 17mm
Anzahl Kanäle	1 Kanal
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Codierung	Linear

## Fortsetzung Technische Daten

Frequenz	40,685MHz
Gewicht	40g
Kanäle	1
Modulationsart	AM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 75m

## Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02005905	E13-40A100   Funkempfänger   1-Kanal   40,685MHz   AM   230V AC   für 11p. Sockel   1 potentialfreier Relaisausgang   Keine Stabantenne anschliessbar
02005907	E13-40A101   Funkempfänger   1-Kanal   40,685MHz   AM   24V AC/DC   für 11p. Sockel   1 potentialfreier Relaisausgang   keine Stabantenne anschliessbar
03006333	E16-40A100   Funkempfänger   1-Kanal   40,685MHz   AM   20p. SL
02009010	E25Q-100   Funkempfänger neutral ohne Funkmodul   1-Kanal   230V AC   1 potentialfreier Relaisausgang
02009011	E25Q-400   Funkempfänger neutral ohne Funkmodul   4-Kanal   230V AC   4 potentialfreie Relaisausgänge
02009704	E27Q-200   Mini-Funkempfänger   neutral ohne Funkmodul   2-Kanal   230V AC   2 potentialfreie Relaisausgänge
02009705	E27Q-201   Mini-Funkempfänger   neutral ohne Funkmodul   2-Kanal   12-24V AC/DC   2 potentialfreie Relaisausgänge
30050000	FZB05-00   Ersatzbatterie, Alkaline-Batterie   12V   23A   P23GA

## Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02001100	AHS40-01   Handsender   1-Kanal   40,685MHz   AM   Tastenfarbe: blutorange
02001400	AHS40-04   Handsender   4-Kanal   40,685MHz   AM   Tastenfarbe: blutorange

Fortsetzung Alternative Artikel

02004900	AHS40-05   Handsender   10-Kanal   40,685MHz   AM   Tastenfarbe: blutorange
02005000	AHS40-06   Handsender   40-Kanal   40,685MHz   AM   Tastenfarbe: blutorange
02006101	MAHS40-04   Mini-Handsender   4-Kanal   40,685MHz   AM   Taste: blutorange